

JUPITER

306-pro

3LED

ジュピター

306 PRO モニター電池付

取付簡単タイプ

点灯照度

5~10

LUX

連続点灯
時間

20

時間

連続点滅
時間

200

時間

LED 寿命
約

200,000

時間

電源スイッチ

スイッチを押すと
点灯→点滅→消灯
を繰り返します

電池の交換

本体を裏返すと
ネジが4個
見えます。
本体後ろ側のネジ
1個を外します
(ドライバーサイズ#1)

付属の電池を表示
方向に＋
をセットします。

ネジをしっかり締めて
元に戻してください

ブラケット 取付方法

ブラケットは写真のように

- ①一旦固定ネジを広げ
ハンドルをはさみ込み②固定
ネジを矢印方向にあけて
- ③ツマミを右に回すと
固定されます。

自転車の
走行方向

① 固定ネジ

ツマミ③

本体の取付

本体の取付は
固定されたブラケット
にスライド④させ
「カチッ」と音が
鳴るまで差込んで
ください。

- ⑤ 外すときは⑤を上方向
に持ち上げ、引き抜いて
下さい。

※注意※

- ・走行中に本体の取付をししないで下さい。
- ・走行にライトが支障の無いことを確認してください。
- ・使用が終わるとライトをブラケットから外し盗難に
合わないようご注意ください。
- ・長時間使用しない場合は電池を抜き取ってください。
電池が液漏れし、故障の原因になります。
- ・点灯不良防止の為、点検清掃は定期的に行ってください。
- ・点灯中の光を直視しないでください。

※モニター電池は購入後
点灯テストをする為の電池で
表示性能とは異なります。

警告

- ・ライトはしっかりと取り付けてください。
走行中に外れると大変危険です。
- ・ライトはハンドルに取り付けてください。
他の箇所に取り付けしないでください。
- ・幼児の手の届く所に設置しないでください。

- 使用電池 : 単四アルカリ電池 3本
- 使用不可電池 : オキシライド
- アルカリ電池使用時のデータ
- 連続点灯時間 : 20時間
- 連続点滅時間 : 200時間
- 素材 : ABS樹脂
- 本体重量 : 50g

MADE IN CHINA

防雨機構対策済み

防雨対策品ですが完全防水では
ありませんので雨や水にあまり
さらさないでください



お買求め
有難うございます。

保証期間

- ※現品の保証期間は
1ヶ月です。
- ※購入後直ぐに点灯
テストを行って下さい。
自転車での取付という
特性の為倒れた時など
の不良は判断が困難
な為、早めのチェックを
お願いします。
- ※万一不良が確認され
ましたら、お手数ですが
購入時にお買求め頂き
ましたお店にレシートを
添えて、お持ちください。